

SPOT ENCASTRABLE EXTERIEUR LED INTEGREES



Réf : SOL-GL15 6500K

Réf : SOL-GL15BC 3000K

EAN : 8423585225583

EAN : 8424432255524

4 rue Sébastienne GUYOT
91460 Marcoussis. France
www.lumihome.com

DESCRIPTIF PRODUIT :

- Matière : INOX 316 + verre opaque
- Alimentation : 230V
- Protection IP65 / IP67
- Class : II
- Température de fonctionnement : -20° / +50°C La température de surface ne dépasse pas 50° lorsque le produit est allumé
- Source : Platine de LED intégrée (remplaçable)
- Puissance en watt : 4,5W
- Taille produit : profondeur spot 88 mm X diamètre collerette inox 100mm
- Diamètre encastrement avec pot : percer à la scie cloche un trou de 90mm
- Diamètre encastrement sans pot : percer à la scie cloche un trou de 82-84mm

CONTENU DU PACK : Spot encastré avec câble intégré + pot à sceller + visserie

GUIDE D'INSTALLATION :

Si vous utilisez le pot d'encastrement fourni (spécial béton), Après avoir scellé le pot dans votre dalle béton, dévissez les 3 vis inox fournies dans la boîte. Revissez correctement la collerette en inox. Après avoir bien repositionné le joint d'étanchéité et le verre. **ATTENTION :** il est recommandé d'utiliser une visseuse réglable, afin de revisser les 3 vis de la même force de serrage, l'étanchéité de votre luminaire en dépend. Si le spot est encastré dans une terrasse bois ou composite, il n'est pas utile d'utiliser le pot d'encastrement, le spot pourra simplement être posé et maintenu avec du joint de silicone.

IMPORTANT :

Ce spot est classifié IP65 et IP67 pour une immersion UNIQUEMENT temporaire dans l'eau ; ce produit n'est pas conçu pour rester dans l'eau. S'assurer que le lorsque le spot est encastré dans une terrasse, l'équipement électrique se trouve dans un environnement qui permette l'évacuation facile de l'eau. Cet éclairage de terrasse nécessite un drainage parfait. Ce spot fonctionne en 230V, il est donc formellement interdit de l'installer à moins de 2.5m d'un point d'eau (piscine, spa, fontaine, etc...). Il est impératif de faire un bon drainage sous le spot, ne pas l'enterrer. Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé si le câble est endommagé suite à l'usure ou mauvaise utilisation, le luminaire doit être détruit le bloc de jonction non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée boîte de connexion extérieur non livrée.

La fiche **EASY-PLUG** est compatible avec des rallonges et « T » de connexion de la gamme LUMIHOME, comme ci-dessous.



Connecteur T
DEC/T24-ET

Et/ou



Rallonge (existe en 1m ou 2,5m)
DEC/R1M-24ET - DEC/R2M-24ET

Produit Réparable




Vous pourrez remplacer le module LED très simplement lorsque celui-ci ne fonctionnera plus. Rapprocher vous de votre point de vente LUMIHOME.

Aide / option




- Pour installation traditionnelle ou existante (sans la fiche EASY PLUG)



1

Première étape : couper la fiche Easy-Plug



2

Deuxième étape : Dénuder les fils

3

Troisième étape : Raccorder à un connecteur étanche :



Boîte IP68 :
RAC/BOX3-68

Et/ou



Tube étanche :
RAC/TUBE-116

Prenez soin de bien faire une connexion étanche lorsque vous raccordez le spot à votre réseau électrique pour le bon fonctionnement et pérennité de votre installation. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <E>



SOL-GL15



SOL-GL15BC



Obligatoire : Toujours disjoncter l'installation électrique de votre maison avant toute manipulation et/ou branchement des fils électriques. Attention : Ce produit n'est pas une lampe très basse tension (12V). Ne pas l'installer aux abords d'un point d'eau. Respecter les distances légales des Normes NF C 15-100 Partie 7-702.